Trennverstärker TV 22 GL

Anwendung

Der Trennverstärker TV 22 GL dient zur galvanischen Trennung und Verstärkung von Gleichstromsignalen (mA).

Ausführungen

	Art.-Nr.
Trennverstärker TV 22 GL	53701

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Beschreibung

Eingang und Ausgang sind mit hoher Isolation galvanisch voneinander getrennt. Das integrierte elektronische Netzteil mit hohem Wirkungsgrad vermeidet starke Erwärmungen und lässt hohe Ausgangslasten zu. Durch eine sehr schmale Bauform wird eine hohe Packungsdichte erreicht.

Technische Daten

Gehäuse
Normschienengehäu-
se
B x H x T: 18 x 78 x 103 mm

Versorgungsspannung
AC/DC 20 – 253 V

Eingang
0–20 mA oder 4–20 mA

Ausgang
0–20 mA oder 4–20 mA
1:1 zum Eingangssignal

Ausgangsbürde
Max. 400 Ohm